

Kaksoishimmennin

DIM-02
SNRO. 26 189 01



Kaksoishimmennin on kaksikanavainen yleishimmennin, jossa on kaksi erillistä sisääntuloa. Kaksoishimmennintä voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.


- Enintään 100 VA kanavaa kohden.
- Kaksi sisääntuloa soveltuu palautusjousipainikkeelle sekä liiketunnistimelle.
- Säädettävät minimi-, maksimi-, ja aloitustasot.
- Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
- Valaistustilanteet mobiililaitetta, tablettia ja painikeohjausta varten.

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).

Kuorma per lähtö (enimmäisteho yhteensä 200 VA)

Halogeeni/hehkulamppu (230 V)	0–100 W
LED-valolähteet/liitäntälaitte (230 V laskeva reuna)	0–100 VA
LED-valolähteet/liitäntälaitte (230 V nouseva reuna)	0–50 VA
Elektroniset muuntajat (12 V halogeeni)	0–100 VA

Ei saa käyttää seuraavien kanssa: loisteputket, perinteiset muuntajat ja energiansäästölamput.



VERKKOJÄNNITE

230 V/50 Hz

VALMIUSTILAN KULUTUS

0,3 W

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-20 ... +35 °C

MITAT

46x46x18 mm

JOHDINALA

Liitännät: 0,5–4,0 mm²

KUORMATYYPPI

Laskeva reuna (trailing edge)
Nouseva reuna (leading edge)

SUOJAUS

Ohjelmiston ylikuormenemissuoja
Laitteen ylikuormenemissuoja
Ohjelmiston ylikuormitussuoja

YHTEYDET

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

KANTAMA

Noin 10 m sisätiloissa.
Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

